

Système micro serre-tête - SWSYSCS



Système micro serre-tête sans-fil UHF multi-fréquences (plus de 300 dont 11 utilisables simultanément) composé d'un émetteur AL300, d'un micro serre-tête SE10T et d'un récepteur AR300.

AL300

L'AL300 est le plus petit émetteur ceinture du marché. Son capot amovible permet un accès rapide aux réglages en tout en les préservant de changement accidentels lors de manipulations.

Il peut se fixer à une ceinture ou à l'intérieur d'une veste avec un clip spécial. Le micro serre-tête fourni s'y connecte grâce à une connectique bloquante P3.

Il est équipé d'un préamplificateur de haute précision qui assure la transmission d'un signal absent de toute coloration ou distorsion. On trouve aussi sur le boîtier un indicateur digital de canal, un indicateur de charge de batterie ainsi qu'un switch mute

AR300

Une conception durable et une réception sans failles dans toutes les situations font de l'AR300 le choix des professionnels. Parmi les caractéristiques remarquables, notons le scan automatique de la fréquence, la programmation par infrarouge, les sorties symétriques et asymétriques ainsi que l'antenne qui peut se fixer au choix en façade ou à l'arrière du boîtier.

L'écran LCD permet la visualisation des niveaux des signaux AF/RF, de la fréquence et du niveau de sortie audio.

Au format 9.5", l'AR300 peut être racké à l'aide du kit fourni et jusqu'à 4 AR300 peuvent être installés dans un AR4300.

Caractéristiques

| | |
|----------------------|--|
| Nombre de canaux | 319, par pas de 25kHz |
| Bandes de fréquences | 798.05 MHz - 805.95 0MHz |
| Type de fréquence | F3E |
| Type de modulation | FM |
| Réducteur de bruit | Oui (compandeur) |
| Distance | 100m |
| Réponse en fréquence | 50 Hz - 15 kHz (+/- 3dB) |
| Dynamique | > 100 dB |
| AR300 | Récepteur |
| Type | True Diversity |
| Sorties audio | Jack 6.35mm XLR (Mic/Line) |
| Ecran LCD | 47 x 17 mm rétro-éclairé |
| Contrôles | switches power, mute, atténuation et potentiomètre de gain |
| Sensibilité | > 60dB |
| THD | < 1% |
| Niveau de sortie max | +7dBv |
| Impédance de sortie | 10k ohms |
| AL300 | Emetteur ceinture pour micro cravate ou serre-tête |
| Impédance d'entrée | 330k ohms |
| Niveau d'entrée max | +15dBv |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Ecran | Canal (LCD), batterie (LED) |
| Alimentation phantom | 3V |
| Batterie | 2 x AAA |
| Durée de vie en fonctionnement | 10 heures |
| Dimensions | 45 x 29 x 72.8 mm |
| Poids | 85g (avec pile) |

Autres vues



Photo de famille



AR300